

SONY[®]

Cameră video digitală HD

HDR-AS15

În cele ce urmează sunt descrise funcțiile prevăzute/modificate de această actualizare firmware, precum și modul de utilizare a acestora.

Vă rugăm să consultați „Ghidul de operare” și „Manualul”.

Comutarea modului de copiere/ modului de telecomandă

Afișare
setare



În timpul utilizării telecomenzii inteligente, puteți comuta la modul de copiere/modul de telecomandă prin folosirea unui smartphone.

- 1 Porniți camera și setați-o la modul de fotografiere (înregistrare film/interval foto).
- 2 Activați aplicația pe smartphone-ul dumneavoastră și conectați smartphone-ul la cameră prin Wi-Fi.
Pentru detalii privind setările smartphone-ului, consultați secțiunea „Setarea smartphone-ului” din manual.
- 3 Modificați modul camerei utilizând „PlayMemories Mobile” pe smartphone.

Note

- Actualizați „PlayMemories Mobile” la ultima versiune (Ver. 3.0 sau ulterioară) înainte de a iniția funcția de telecomandă inteligentă.
- Puteți utiliza următoarele moduri de fotografiere.
 - Mod film/mod înregistrare interval foto
- Această funcție poate fi inițiată doar când camera este în modul de standby fotografiere.

Elemente de meniu modificate de această actualizare firmware

- [SEND] (Trimitere) este șters. Puteți conecta camera prin Wi-Fi doar în modul de fotografiere. Urmăți pașii de mai sus pentru a conecta camera prin Wi-Fi și comutați la modul de copiere prin utilizarea unui smartphone.
- Setarea implicită a [A.OFF] (Auto Power Off - Oprire automată) este modificată la [60sec] de la [10sec].
- Setarea implicită a [RMOTE] (Remote - Telecomandă) este modificată la [ON] (Activare) de la [OFF] (Dezactivare).

Note

- Deoarece setarea implicită a [RMOTE] (Telecomandă) este modificată la [ON], consumul de energie poate crește atunci când camera nu este conectată prin Wi-Fi, rezultând un timp de fotografiere mai scurt. Setarea [RMOTE] (Telecomandă) la [OFF] (Dezactivare) este recomandată atunci când camera nu este conectată prin Wi-Fi.
- După executarea [RESET] (Resetare), setările camerei revin la setările implicite modificate de această modernizare firmware.