

SONY®



IKW3

Sistem audio personal

Manual de instrucțiuni

RO



SRS-X3

© 2014 Sony Corporation

Fabricat în China

Înainte de a acționa sistemul, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni pe care vă recomandăm să le păstrați pentru a le putea consulta pe viitor.

Precizări importante **– Atenție**

Pentru a preveni incendiile și șocurile electrice, nu expuneți aparatul la ploaie și la umezeală.

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu fața de masă, cu draperii etc.

Nu așezați flăcări deschise, cum ar fi lumânări aprinse pe aparat.

Pentru a preveni incendiile și șocurile electrice, nu stropiți, nu picurați apă pe aparat și nu așezați pe acesta recipiente care conțin lichide, cum ar fi vase cu apă.

Nu montați aparatul în spații închise și strâmte, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.

Nu expuneți pentru multă vreme bateriile sau acumulatorii la căldură excesivă spre exemplu la radiații solare directe, la foc sau la surse de căldură similare.

Deoarece ștecărul adaptorului USB de c.a. are rolul de a deconecta acest adaptor de la rețeaua electrică, aveți grijă să cuplați aparatul la o priză ușor accesibilă. Dacă remarcați vreun comportament anormal, decuplați imediat ștecărul de la priză.

Unitatea nu este decuplată de la rețeaua de c.a. câtă vreme este cuplată la o priză, chiar dacă echipamentul propriu-zis a fost oprit.

Notă pentru clienții din țările în care se aplică Directivele Uniunii Europene

Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările cu privire la respectarea de către produs a legislației din Uniunea Europeană trebuie adresate reprezentantului autorizat Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice chestiuni legate de service sau de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.

Cuprins

Precizări importante – Atenție.....	2
Măsuri de precauție	3
Ce este tehnologia BLUETOOTH wireless	4
Specificații	6

Măsuri de precauție

Note valabile în cazul utilizării unui telefon mobil

- Pentru detalii legate de funcționarea telefonului mobil când este recepționat un apel telefonic în timpul emiterii sunetului folosind conexiunea BLUETOOTH, consultați manualul de instrucțiuni ce însoțește telefonul mobil.

Privind siguranța

Plăcuța pe care sunt notate marca Sony, denumirea modelului și informații importante privind siguranța se află în partea de jos, spre exterior a unității principale și pe suprafața adaptorului USB de c.a.

- Înainte de a acționa sistemul, verificați dacă tensiunea de folosire a acestuia este aceeași cu cea din rețeaua de alimentare locală.

Locul de achiziție	Tensiunea de funcționare
Toate țările și regiunile	100 – 240 V c.a., 50 / 60 Hz

Note privind adaptorul de c.a.

- Oprii sistemul înainte de a conecta sau de a deconecta cablul de alimentare. În caz contrar, pot apărea disfuncționalități.
- Folosiți numai adaptorul USB de c.a. furnizat și un cablu micro-USB. Pentru a evita deteriorarea sistemului, nu folosiți nici un alt adaptor USB de c.a.



Polaritatea portului USB a adaptorului USB de c.a.

- Conectați adaptorul USB de c.a. la o priză de perete ușor accesibilă, aflată în apropiere. Dacă apar probleme la utilizarea adaptorului, oprii imediat alimentarea decuplând ștecărul de la o priză de perete.
- Nu plasați adaptorul USB de c.a. într-o bibliotecă sau în spații înguste, cum ar fi un dulap.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți adaptorul la stropire cu lichide și nu folosiți adaptorul USB de c.a. în locuri aflate în apropierea unor lichide sau unde umezeala este ridicată. Totodată, nu așezați deasupra acestuia adaptorului recipient care conține lichide, cum ar fi o vază cu flori etc.

Privind amplasarea sistemului

- Nu așezați boxe în poziție înclinată.
- Nu așezați player-ul în locuri :
 - din apropierea surselor de căldură,
 - expuse la radiații solare directe,
 - cu mult praf sau umezeală,
 - unde este supus la ploaie,
 - unde este supus la șocuri mecanice.

Privind funcționarea

- Nu introduceți obiecte de mici dimensiuni etc. în mufele sau orificiile de ventilație din partea din spate a sistemului deoarece acesta poate suferi disfuncționalități sau se pot produce scurtcircuite.

Privind curățarea

- Nu folosiți alcool, benzină sau tiner pentru a curăța carcasa aparatului.

Alte informații

- Dacă aveți întrebări sau probleme privind această unitate, care nu își găsesc răspunsul în acest manual de instrucțiuni, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Cu privire la drepturile de autor

- Denumirea BLUETOOTH® și siglele asociate sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor marcaje de către Sony Corporation este făcută sub licență.
- Marcajul N este marcă de comerț sau este marcă de comerț înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
- Alte mărci și denumiri comerciale aparțin respectivilor proprietari.

Ce este tehnologia BLUETOOTH wireless

Ce este tehnologia BLUETOOTH ?

BLUETOOTH wireless reprezintă o tehnologie cu rază scurtă de acțiune, care permite comunicarea de date printr-un sistem fără fir (wireless), între echipamente digitale, cum ar fi un calculator și o cameră. Tehnologia wireless BLUETOOTH acționează pe raze de circa 10 m. În mod obișnuit, se conectează două echipamente, însă în anumite cazuri, pot fi conectate simultan la mai multe dispozitive.

Nu este necesar nici să utilizați un cablu de conectare - deoarece tehnologia BLUETOOTH este wireless (fără fir) - și nici nu trebuie să îndreptați echipamentele unele spre altele, ca în cazul tehnologiei ce folosește radiații infraroșii. De exemplu, puteți utiliza un astfel de echipament când se află într-o geantă sau în buzunar.

Tehnologia BLUETOOTH reprezintă un standard internațional acceptat de mii de companii din întreaga lume și utilizat de numeroase companii pe glob.

Raza maximă de comunicație

Raza maximă de comunicație poate varia în funcție de următoarele condiții :

- existența unui obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între acest aparat și dispozitivul BLUETOOTH,
- folosirea în apropierea sistemului a unui dispozitiv LAN wireless,
- folosirea în apropierea sistemului a unui cuptor cu microunde,
- folosirea în apropierea sistemului a unui dispozitiv care generează radiații electromagnetice.

Interferențe de la alte dispozitive

- Deoarece un dispozitiv BLUETOOTH și unul LAN fără fir (IEEE802.11b/g) folosesc aceeași frecvență, dacă acest aparat este folosit în apropierea unui dispozitiv LAN, pot apărea interferențe ale microundelor, ceea ce poate afecta viteza de comunicație, poate produce zgomot și poate deteriora condițiile de conectare. Dacă se întâmplă aceasta, luați următoarele măsuri:
 - mențineți o distanță de cel puțin 10 metri între acest aparat și dispozitivul LAN
 - opriți dispozitivul LAN în cazul în care doriți să folosiți acest aparat la mai puțin de 10 m de dispozitivul LAN fără fir.

Interferențe cu alte dispozitive

- Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta negativ funcționarea unor echipamente medicale electronice. Pentru a evita producerea de accidente, opriți acest aparat și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri :
 - în spațiile unde se află vapori inflamabili, în spitale, în trenuri, în avioane sau în benzinării,
 - în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.

Note

- Pentru a putea folosi funcția BLUETOOTH, echipamentul BLUETOOTH de conectat trebuie să aibă același profil ca cel al sistemului.
Vă rugăm să țineți seama că, deși există aceleași profile, echipamentele pot funcționa diferit în funcție de specificațiile lor.
- Datorită caracteristicilor tehnologiei wireless BLUETOOTH, sunetul redat de sistem este ușor întârziat față de cel redat de dispozitivul BLUETOOTH în timpul unei conversații telefonice sau al ascultării muzicii.
- Această unitate acceptă sisteme de securitate compatibile cu standardele BLUETOOTH, pentru a asigura conexiuni sigure când este utilizată tehnologia BLUETOOTH wireless, însă, în funcție de reglajele efectuate, nivelul de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă atunci când comunicați folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru scurgerile de informații care pot apărea în timpul folosirii comunicațiilor BLUETOOTH.
- Un dispozitiv dotat cu funcția BLUETOOTH trebuie să corespundă standardului Bluetooth specificat de Bluetooth SIG și să fie autentificat. Chiar dacă dispozitivul corespunde standardului BLUETOOTH mai sus menționat, se poate ca, în funcție de facilitățile și de specificațiile acestuia, dispozitivul să nu se conecteze sau să nu funcționeze corespunzător.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la sistem, de mediul de comunicare sau de cel înconjurător, poate apărea zgomot sau întreruperi ale sunetului.

Specificații

Secțiunea boxe :

Sistem de boxe: diametru aprox. 34 mm × 2

Tip de cutie de rezonanță: tip etanș

Secțiunea amplificator :

- Putere la ieșire (referință)

Folosind un adaptor USB de c.a.: 10 W + 10 W
(la 10% distorsiune armonică, 1 kHz, 4 Ω)

Folosind bateria : 10 W + 10 W (la 10%
distorsiune armonică, 1 kHz, 4 Ω)

Secțiunea Bluetooth :

- Sistem de comunicație :
- Specificații BLUETOOTH versiune 2.1 + EDR
(Enhanced Data Rate)
- Ieșire :
- Specificații BLUETOOTH, clasă de putere 2
- Distanță de comunicare maximă : În linie dreaptă
aproximativ 10 metri*¹
- Bandă de frecvențe : banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz ÷ 2,4835GHz)
- Metoda de modulație : FHSS
- Profiluri BLUETOOTH compatibile*² :
A2DP (Profil de distribuție audio avansată)
AVRCP (Profil audio / video de comandă la
distanță)
HSP (Profil căști)
HFP (Profil fără a folosi mâinile)
- Codec acceptat*³ : SBC (codec subbandă)*⁴
- Domeniul de transmisie (A2DP) : 20 Hz ÷ 20.000
Hz (frecvența de eșantionare de 44,1 kHz)

*¹ *Raza de acțiune reală depinde de factori cum
ar fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde,
electricitatea statică, sensibilitatea recep-
torului, performanțele antenei, sistemul de
operare, aplicațiile software etc.*

*² *Profilurile Bluetooth standard indică scopul
comunicației Bluetooth dintre dispozitive.*

*³ *Codec : Compresia semnalului audio și
formatul de conversie*

*⁴ *Codec subbandă.*

Microfon :

- Tip : condensator cu electret
- Caracteristica de direcție : omnidirecțional
- Domeniul efectiv de frecvențe :
100 Hz - 7000 Hz

Caracteristici generale :

- Intrare audio (AUDIO IN) : minimă stereo
ø3,5 mm
- Alimentare :
5 V și 1,5A c.c. (folosind adaptorul USB de
c.a. furnizat, conectat la o priză de curent
alternativ, într-o rețea cu tensiunea cuprinsă
între : 100 V - 240 V c.a. și cu frecvența de
50 Hz/ 60 Hz) sau
de la bateria cu ioni de litiu încorporată
- Durata de viață a acumulatorului cu ioni de
litium (folosind conexiunea Bluetooth) : aprox.
7 ore*⁵
- *⁵ *Durata de timp poate varia în funcție de
temperatură și de condițiile de funcționare.*
- Dimensiuni (inclusiv părțile proeminente și
butoanele (L/Î/A) :
aprox. 185 mm × 67 mm × 66 mm
- Masă :
aprox. 850 g inclusiv bateriile

Accesorii furnizate :

- adaptor USB de c.a. (AC-E0515) (1)
- conectori (2)
- cablu micro-USB (800 mm) (1)
- manual de instrucțiuni – Ghid de pornire rapidă
(1)
- manual de instrucțiuni (acest manual) (1)
- card de garanție (1)

*Design-ul și specificațiile pot fi modificate fără
să fiți avizați.*

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.