

Домашняя аудиосистема

Инструкции по эксплуатации



© Корпорация Sony, 2013 г.

CMT-S40D **RU**

Воспроизводимые диски

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (музыкальные компакт-диски) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Если диски не были надлежащим образом финализированы, они не будут воспроизводиться. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации записывающего устройства.

Диски, которые не воспроизводятся


- Диски Blu-ray
- HD DVD
- DVD-RAM
- Аудиодиски DVD
- Компакт-диски с фотографиями
- Super Audio CD
- Дорожка CD-Extra с данными
- Страница DualDisc со звуковыми материалами
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW в режиме VR (запись видео)
- Диск DVD-R/RW с поддержкой CPRM (защита контента на записываемых носителях), содержащий контент, помеченный как "Однократное копирование".

Музыкальные диски, закодированные с применением технологий защиты авторских прав. Это устройство предназначено для воспроизведения дисков, соответствующих стандарту компакт-дисков (CD). В последнее время некоторые звукозаписывающие компании выпускают различные музыкальные диски, закодированные

5

Прикрепление подставок динамиков

Прикрепите прилагаемые подставки динамиков к каждому углу в нижней части динамика для предотвращения скольжения.



Настройка часов

- 1 **Нажмите I/O** [1] для включения системы.
- 2 **Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT** [8], **затем нажмите ANGLE/TIMER MENU** [15], чтобы выбрать режим настройки часов. Если на экране отображается SELECT, нажмите **◀/▶/▶** [6] несколько раз, чтобы выбрать CLOCK, затем нажмите **⊕** (ввод) [8].
- 3 **Нажимайте ◀/▶/▶** [6], чтобы задать час, затем нажмите **⊕** [8].
- 4 **Повторите ту же процедуру для установки минут.** Настройки часов будут сброшены в случае отсоединения кабеля питания или после сбоя питания.

9

- Устройство: кнопка **I◀/▶/▶/▶** (назад/далее)
- Пульт дистанционного управления: кнопка **◀◀/▶▶** (назад/далее)
- Нажмите для выбора дорожки, файла или главы.
- Кнопка **◀/▶/▶** (перемотка назад/вперед)
- Нажмите для поиска точки на дорожке, в файле или в главе.
- Устройство: кнопка ***/***
- Пульт дистанционного управления: кнопка ***/*/*/***
- Нажмите, чтобы переместить курсор для выбора элемента.
- Кнопка **▶** (медленная перемотка вперед)
- Нажмите в режиме паузы, чтобы просматривать в режиме замедленного движения.
- Кнопка PRESET +/-
- Нажмите, чтобы выбрать предварительную заданную радиостанцию.
- 7 Кнопка **△** (открыть/закрыть)
 - Нажмите, чтобы открыть или закрыть лоток диска.
 - 8 Устройство: кнопка ENTER
 - Пульт дистанционного управления: кнопка **⊕** (ввод)
 - Нажмите для ввода/подтверждения настроек.
 - 9 Устройство: кнопка VOLUME
 - Нажмите для регулировки громкости.
 - Пульт дистанционного управления: кнопка VOLUME +/-
 - Нажмите для регулировки громкости.
 - 10 Разъем MIC (микрофон)
 - Используется для подключения микрофона.

13

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, не закрывайте вентиляционное отверстие устройства газетами, скатертями, шторами и т. п.

Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня (например, зажженных свечей).

Чтобы сократить риск возгорания или поражения электрическим током, следите за тем, чтобы на устройстве не попали брызги и не пролилась жидкость, а также не ставьте на устройство сосуды, наполненные жидкостью, например вазы.

Не устанавливайте это устройство в ограниченном пространстве, таком как книжная полка или встроенный шкаф.

Так как шнур питания используется для отключения устройства от сети, подсоедините устройство к легко достижимой розетке переменного тока. Если вы заметили неполадки в работе устройства, незамедлительно отсоедините шнур питания от розетки переменного тока.

Не подвергайте батареи или устройства с установленными батареями воздействию высокой температуры, например от солнечного света и огня.

Устройство не отключается от источника питания, пока оно подключено к розетке переменного тока, даже если само устройство выключено.

воспроизводиться. Обратите внимание: даже если сессии записаны в одном формате, некоторые сессии могут не воспроизводиться.

Примечание о дисках

- Система может воспроизводить только стандартные круглые диски.
- Использование других дисков, кроме стандартных или круглых (например, в форме карточки, сердечки или звезды), может привести к неправильной работе оборудования.
- Не используйте диски с присоединенным аксессуаром, таким как наклейка или кольцо.

Воспроизводимые типы файлов

Видео	Расширения
Формат файла	Расширения
Xvid-видео	«.avi»
Музыка	Расширения
Формат файла	«.mp3»
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)	«.mp3»
WMA ²⁾	«.wma»
Фото	Расширения
Формат файла	«.jpg» или «.jpeg»
JPEG	«.jpg» или «.jpeg»

¹⁾ Формат MP3 PRO не поддерживается.
²⁾ Форматы WMA DRM, WMA Lossless и WMA PRO не поддерживаются.

6

Если между этой системой и ТВ подключается видеодка, то при просмотре видеосигнала с этой системы видеосигнал может пропадать. Не подключайте видеодку между этой системой и ТВ.

Настройка системы цветовоспроизведения

Если необходимо, измените систему цветовоспроизведения [PAL], [NTSC] или [Auto] (Авто) после подключения ТВ. Для моделей, поставляемых на рынки Европы, России, Саудовской Аравии и Аргентины, по умолчанию цветовоспроизведения [PAL]. Для всех остальных моделей выставлены система [NTSC]. Обратите внимание, что функция настройки системы цветовоспроизведения недоступна для моделей в Латинской Америке (за исключением моделей, продаваемых в Аргентине).

- 1 **Подключите кабель питания к розетке.**
- 2 **Нажмите I/O** [1] для включения системы.
- 3 **Нажимайте кнопку FUNCTION** [3], чтобы переключить функцию на DVD/CD.
- 4 **Воспроизведение начинается автоматически, если вставлен диск с функцией автоматического воспроизведения.** Нажмите **■** [4] дважды, чтобы остановить воспроизведение.
- 4 **Нажмите SETUP** [20] в режиме остановки.
- Появится меню настройки.

10

- 18 Кнопка **□** DISPLAY
- Нажмите для показа или скрытия раскрывающегося меню режима поиска либо сведений о воспроизводимом в настоящее время элементе.
- 19 Кнопка SHIFT
- Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы использовать кнопки, помеченные розовым цветом (кнопки с цифрами, кнопка SLEEP [22] и TIMER MENU [15]).
- 20 Кнопка SETUP
- Нажмите, чтобы открыть или закрыть меню настройки.
- 21 Кнопка DVD TOP MENU
- Нажмите, чтобы открыть главное меню DVD при воспроизведении DVD-диска.
- Нажмите, чтобы включить или отключить функцию управления воспроизведением при воспроизведении VIDEO CD с функцией управления воспроизведением.
- 22 Кнопка AUDIO/SLEEP
- Нажмите, чтобы выбрать формат аудиосигнала во время воспроизведения, если доступно несколько форматов аудиосигнала.
- Нажмите, чтобы выбрать режим приема FM (моно или стерео) при прослушивании стереопрограмм FM.
- Нажмите для определения таймера сна режима. См. также описание кнопки SHIFT [19].
- Кнопка SUBTITLE
- Нажмите для выбора языка субтитров, если доступны субтитры на нескольких языках (например, DVD-VIDEO).

Использование оптических инструментов с этим изделием увеличивает опасность для органов зрения.



Это устройство классифицируется как ЛАЗЕРНЫЙ продукт КЛАССА 1. Маркировка расположена на задней панели корпуса.

Примечание для пользователей. Следующая информация применима только к устройствам, продаваемым в странах, в которых действуют Директивы ЕС.

Это устройство было произведено Sony Corporation или от лица этой корпорации, осуществляющей свою деятельность по адресу 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Япония). Запросы, связанные с соответствием устройства законодательству ЕС, следует адресовать авторизованному представителю Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Германия). По любым вопросам, связанным с обслуживанием и гарантией, обращайтесь по адресу, указанному в отдельных документах по обслуживанию и гарантии.

Примечания

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от формата, метода кодировки и условий записи.
- Некоторые USB-устройства могут не работать с этой системой.
- Не подключайте систему и USB-устройство через USB-концентратор.
- Система поддерживает ISO 9660 уровня 1/уровня 2 для компакт-дисков данных.
- Система поддерживает UDF (универсальный формат дисков) для DVD с данными.
- Система поддерживает FAT16 и FAT32 для устройств USB.
- Система может распознавать файлы и папки на DVD- и компакт-дисках с данными или USB-устройствах следующим образом:
 - до 188 папок, включая корневую папку, на DVD- и компакт-дисках с данными или USB-устройствах;
 - до 999 файлов на DVD- и компакт-дисках с данными или USB-устройствах.
- В приведенных ниже случаях чтение файлов может занять определенное время:
 - на DVD- или компакт-дисках с данными или USB-устройствах размещено слишком много папок или файлов;
 - объем памяти на USB-устройстве слишком большой;
 - пространство на USB-устройстве фрагментировано.

6

- 5 **Нажмите */*** [6] несколько раз, чтобы выбрать настройки [SCREEN] [Экран], затем нажмите **⊕** [8].
- 6 **Несколько раз нажмите */*** [6] чтобы выбрать [TV System] (Система ТВ), затем нажмите **⊕** [8].
- 7 **Несколько раз нажмите */*** [6], чтобы выбрать [PAL], [NTSC] или [Auto] (Авто), затем нажмите **⊕** [8].
- 8 **Нажмите SETUP** [20], чтобы отключить меню настройки.


Примечание

После изменения системы цветовоспроизведения изображение на телевизоре может на мгновение исчезнуть.

10

- 23 Кнопка ZOOM
- Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить изображение на экране при просмотре DVD VIDEO, VIDEO CD, видео Xvid или изображения JPEG. Можно прокрутить изображение вверх, вниз, влево или вправо на выбранном уровне увеличения, нажимая кнопки ***/*/*/*** [6].
- 24 Кнопка PROGRAM
- Нажмите, чтобы запрограммировать дорожки CD-DA для воспроизведения по программе, а также для предварительной настройки радиостанций.
- Кнопка REPEAT
- Нажмите, чтобы активировать режим повторного воспроизведения.
- 25 Кнопка BASS BOOST
- Нажмите для создания более динамического звучания. Можно включать и выключать этот эффект, повторно нажимая данную кнопку.
- 26 Кнопка TV I/O (вкл./режим ожидания)
- Нажмите, чтобы переключения источника входного сигнала на ТВ между ТВ-сигналом и другим источником входного сигнала.
- Обратите внимание, что только телевизоры Sony могут управляться с этого пульта дистанционного управления.
- Кнопка TV I/O (вкл./режим ожидания)
- Нажмите, чтобы включить или выключить ТВ.
- Обратите внимание, что только телевизоры Sony могут управляться с этого пульта дистанционного управления.

14



Утилизация старого электрического и электронного оборудования (применимо в Европейском союзе и других европейских странах с системами раздельного сбора отходов)

Этот символ на продукте или упаковке указывает, что данный продукт не следует утилизировать как бытовые отходы. Его следует сдать в соответствующую точку сбора отходов для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть при неправильной утилизации данного продукта. Переработка материалов позволяет сохранить природные ресурсы.

Дополнительные сведения о переработке этого продукта можно узнать в местных органах управления, службе утилизации бытовых отходов или в магазине, в котором был приобретен продукт.

Применимые аксессуары: пульт дистанционного управления

USB-устройства, совместимые с этой системой

Сведения о совместимых USB-устройствах см. на следующих веб-сайтах.

Для пользователей в Европе: <http://support.sony-europe.com/>


Для пользователей в Латинской Америке: <http://esupport.sony.com/LA>

Для пользователей в других странах и регионах: <http://www.sony-asia.com/support>

6

Компоненты и средства управления

Основное устройство



11


Воспроизведение диска

- 1 **Нажимайте несколько раз кнопку FUNCTION** [3], чтобы выбрать функцию DVD/CD.
- 2 **Нажмите **△** [7] на устройстве, чтобы открыть лоток дисков.**
- 3 **Поместите диск в лоток дисков, затем нажмите **▶** [7] на устройстве, чтобы закрыть лоток дисков.**
- Воспроизведение начинается автоматически при закрытии лотка диска. Если воспроизведение не начинается автоматически, нажмите **▶** [4].
- Кнопка REPEAT
- Нажмите, чтобы активировать режим повторного воспроизведения.
- 25 Кнопка BASS BOOST
- Нажмите для создания более динамического звучания. Можно включать и выключать этот эффект, повторно нажимая данную кнопку.
- 26 Кнопка TV I/O (вкл./режим ожидания)
- Нажмите, чтобы переключения источника входного сигнала на ТВ между ТВ-сигналом и другим источником входного сигнала.
- Обратите внимание, что только телевизоры Sony могут управляться с этого пульта дистанционного управления.
- Кнопка TV I/O (вкл./режим ожидания)
- Нажмите, чтобы включить или выключить ТВ.
- Обратите внимание, что только телевизоры Sony могут управляться с этого пульта дистанционного управления.



- 4 **Нажмите VOLUME +/-** [9], чтобы отрегулировать громкость.

15




Утилизация старых разбросанных батарей (применимо в Европейском союзе и других европейских странах с системами раздельного сбора отходов)

Этот символ на батарее или упаковке указывает на то, что батарею, поставляемую с этим продуктом, не следует утилизировать как бытовые отходы. Если батарея содержит более 0,0005% ртути или более 0,004% свинца. Обеспечивая правильную утилизацию таких батарей, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть при неправильной утилизации данных батарей. Переработка материалов позволяет сохранить природные ресурсы.

Дополнительные сведения о переработке этого продукта можно узнать в местных органах управления, службе утилизации бытовых отходов или в магазине, в котором был приобретен продукт.

Подготовка пульта дистанционного управления

Вставьте батарею R6 (размер AA) (не входит в комплект поставки), соблюдая полярность, как показано ниже.



Примечания по использованию пульта дистанционного управления

- При нормальном использовании батареи должно хватать приблизительно на шесть месяцев.
- Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките батарею, чтобы предотвратить возможное повреждение вследствие протекания или коррозии батарей.

6

Для обеспечения правильного обращения с батареей после окончания срока эксплуатации продукта передайте его в соответствующий пункт сбора отходов для переработки электрического и электронного оборудования.

В случае использования других батарей извлеките раздел, посвященный безопасному извлечению батареи из устройства. Сдайте батарею в соответствующий пункт сбора отходов для переработки старых батарей.

Дополнительные сведения о переработке этого продукта или батареи можно узнать в местных органах управления, службе утилизации бытовых отходов или в магазине, в котором был приобретен продукт.

Надежное подключение системы

- Внешняя антенна FM (удлиняется горизонтально).
- К правому динамику
- К левому динамику
- Кабель динамика (красный/⊕)
- Кабель динамика (черный/⊖)
- К розетке



- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Питание
- Подключите кабель питания к розетке.
- Антенна
- При настройке антенны определите место и положение, которые обеспечат хороший прием.
- Чтобы предотвратить появление шумов, поместите антенну на расстоянии от шнуров акустической системы и кабеля питания.
- Динамики
- Подключите кабели динамиков.
- Пит

